- Leistung: 200W
- Nennspannung (Vmp): 30,8V
- Leerlaufspannung (Voc): 36 V
- Nennstrom: 6,50 A
- Wirkungsgrad: 22,30%
- Kurzschlussstrom (Isc): 6,82 A
- max. Systemspannung: 1000 V DC

80A

16 mm² / 80 A / 9 m

4 mm² / 25 A / 4-5 m

4 mm² / 4-5 m

Sicherungsautomat 30 A

16 mm² / 80 A / 1,5 m

16 mm² / 1 m

16 mm² / 1 m

70 mm² / 200 A / 1 m



2,5 mm² / 16 A / 2 m

4 mm²

2,5 mm²

Fi+LS Automat 16A (z.B von Hager)

4 mm² / 1,5 m

70 mm² / 1 m

4 mm² / 1,5 m

Victron Sicherungshalter 250 A

25 mm² / 0,5 m

Busbar 300 A

Votronic Switch Unit 100 A

Carbest Stromverteiler, max 100 A

25 mm² / 100 A / 1 m

Kühlbox 12 V / 5 A / 60 W

Maxxair Maxxfan 12 V / 2,3 A / 27,6 W / 1,5 mm²

Licht 12 V / 1 A / 12 W / 0,75 mm²

Wasserpumpe 12 V / 5,5 A / 66 W / 6 mm²

Autoterm 2 D 12 V / 2,42 A / 29 W / 0,75 mm²

70 mm² / 1 m

70 mm² / 0,5 m

70 mm² / 200 A / 1 m

Victron smart shunt 500 A

70 mm² / 0,4 m

70 mm² / 0,4 m

Supervolt 12,8 V / 100 AH / max. 160 A Entladestrom